

# Doro PhoneEasy® 115

## Téléphone sans fil avec technologie numérique DECT et répondeur

Ce téléphone sans fil DECT est très facile à lire avec un écran rétro-éclairé hautement contrasté qui affiche les noms complets et les numéros sans devoir faire défiler l'écran. Les grandes touches à retour vocal facilitent la numérotation des appels tandis que la qualité TrueSound de Doro offre un meilleur son pour les conversations. En plus de disposer d'un répondeur intégré, le téléphone sans fil DECT Doro PhoneEasy® 115 est équipé de la fonction mains-libres au son puissant.

- ✔ Larges touches de numérotation à retour vocal
- ✔ Afficheur très contrasté
- ✔ Son très puissant (30 dB)



# Doro PhoneEasy® 115



## Fonctions principales

|   |           |
|---|-----------|
| Pré-numérotation                        | ✓         |
| Mains-libres                            | ✓         |
| Verrouillage des touches                | ✓         |
| Chronomètre                             | ✓         |
| Nombre maxi de combinés par base        | 5         |
| Navigation du menu                      | ✓         |
| Portée à l'intérieur (en mètre)         | ~50       |
| Portée, jusqu'à (mètres)                | Up to 300 |
| Touches à retour vocal                  | ✓         |
| Bip touche                              | ✓         |
| Indicateur hors de portée               | ✓         |
| Réveil                                  | ✓         |
| Alarme de réveil                        | ✓         |
| Compatible GAP (Generic Access Profile) | ✓         |

## Mémoires

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Touche bis             | 10  |
| Mémoires indirectes    | 8   |
| Capacité du répertoire | 100 |

## Afficheur du combiné

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Graphique dot matrix                 | ✓     |
| Afficheur rétro-éclairé              | ✓     |
| Dimensions de l'afficheur (h x l mm) | 23x38 |

## Sons et signaux

|  |   |
|--|---|
| Sonneries monophoniques                                | 5 |
| Sonneries polyphoniques                                | 5 |
| Sonnerie de base                                       | ✓ |
| Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off) | 5 |
| Coupure de la sonnerie                                 | ✓ |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Mains-libres sur le combiné        | ✓ |
| Nombre de réglages du mains-libres | 5 |
| Coupure du micro                   | ✓ |
| Réglages du volume                 | 5 |

## Son

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Touche d'amplification sonore | +10 dB |
|-------------------------------|--------|

## Identification de l'appelant

|  |    |
|--|----|
| Présentation du numéro <sup>1</sup>                            | 20 |
| Présentation du nom/numéro en phase de 2ème appel <sup>2</sup> | ✓  |
| Présentation du nom enregistré dans le répertoire              | ✓  |
| Présentation du nom transmis par le réseau <sup>2</sup>        | ✓  |
| Horodatage par l'horloge du téléphone (date/heure)             | ✓  |
| Horodatage réseau (date/heure) <sup>2</sup>                    | ✓  |

## Répondeur

|  |             |
|--|-------------|
| Commandé par la base   | ✓           |
| Commandé par le combiné                                      | ✓           |
| Accès à distance   | ✓           |
| Fonction mémo  | ✓           |
| Fonction répondeur simple                                    | ✓           |
| Durée d'enregistrement (minutes)                             | <15         |
| Horodatage (date/heure)                                      | ✓           |
| Réglage du nombre de sonneries avant activation du répondeur | 2,4,6,8, TS |

## Caractéristiques combiné

|  |      |
|--|------|
| Autonomie en veille (h)                          | ~100 |
| Temps de conversation (jusqu'à plusieurs heures) | ~10  |
| Avertisseur de batterie faible                   | ✓    |

## Technologie

# Doro PhoneEasy® 115



## Paramètres acoustiques

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Niveau maximum en réception (dB(A)) | 111 |
| Compatibilité appareils auditifs    | ✓   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| DECT              | ✓ |
| Eco functionality | ✓ |