

# Gigaset COMFORT 550/550A/550HX

Performance et design



## Plus Produits

- Écran couleur TFT 2,2" pour une lisibilité optimale
- Mains-libres en qualité HD
- Blocage d'appels jusqu'à 150 numéros
- Répertoire jusqu'à 200 contacts
- Connexion casque (prise 3,5 mm)
- Clip ceinture amovible
- Compatible avec les appareils auditifs
- Version répondeur (COMFORT 550A)

## Points forts Gigaset

**MADE** ■  
**IN** ■  
**GERMANY** ■

**EXIGENCE**  
**QUALITÉ**



# Gigaset COMFORT 550/550A/550HX

## Spécifications techniques

<b>Couleur</b>	<b>Couleur</b>	Noir-chrome
<b>Audio</b>	<b>Qualité audio</b>	Acoustique optimisée, qualité sonore exceptionnelle
	<b>Fonction mains libres</b>	Mode mains libres sur le combiné
	<b>Profils acoustiques</b>	Deux profils acoustiques (haut/bas)
	<b>Sonnerie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sur le combiné et la base</li><li>• 5 niveaux de volume sonnerie</li></ul>
	<b>Appareils auditifs</b>	Compatible avec les appareils auditifs
<b>Clavier</b>	<b>Type de touches</b>	Clavier ergonomique en matière de haute qualité
	<b>Éclairage du clavier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clavier et touches de navigation éclairés : couleur ambrée</li><li>• Touche de décrochage/raccrochage éclairée, avec fonction mains- libres</li><li>• Touche de navigation 5 directions</li></ul>
	<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deux touches paramétrables pour les fonctions fréquemment utilisées</li><li>• Touches de numérotation abrégée programmables (touches 2 - 9)</li><li>• Fonction flash via la touche «0», temps de flash réglable</li><li>• Verrouillage/déverrouillage des touches via la touche dièse (#)</li><li>• Activation/désactivation de la sonnerie via la touche étoile (*)</li></ul>
<b>Écran</b>	<b>Type</b>	Écran couleur TFT
	<b>Taille (pouces)</b>	2,2"
	<b>Taille (H x L)</b>	44 x 35 mm
	<b>Résolution</b>	220 x 176 pixels
	<b>Couleurs</b>	64 000
	<b>Éclairage</b>	Éclairage de l'écran avec des couleurs réglables (noir ou blanc)
<b>Fonctions</b>	<b>Réveil</b>	Réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition
	<b>Baby phone</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surveillance de la pièce / Babyphone avec fonction interphone réglable</li><li>• Renvoi vers un téléphone externe</li><li>• Renvoi vers un combiné supplémentaire placé dans une autre pièce du domicile</li></ul>
	<b>Appel direct</b>	Appeler un numéro prédéfini en appuyant sur une touche quelconque
	<b>Calendrier</b>	Calendrier avec affichage du mois et planificateur pour : <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 rendez-vous avec texte et sonnerie distincte</li><li>• Rappel anniversaire pour chaque entrée répertoire</li></ul>
	<b>SMS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Envoi /réception de SMS jusqu'à 612 caractères</li><li>• Sauvegarde de 50 SMS</li></ul>
<b>Affichage et signalisation des appels</b>	<b>Mode Jumbo</b>	Grande police lors de la numérotation
	<b>Écran de veille</b>	Horloge analogique ou numérique
	<b>CLIP</b>	Affichage de l'appel avec le numéro ou le nom (CLIP/CNIP)
	<b>Appels entrants</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Affichage visuel des appels</li><li>• Touche clignotante du combiné</li><li>• Remplacement du nom à partir du répertoire</li></ul>
	<b>Appels manqués</b>	Accès facile aux appels manqués via une touche de message éclairée
	<b>Mode veille</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Affichage de la date et de l'heure</li><li>• Affichage du signal réseau et du niveau de charge de la batterie</li><li>• Affichage des nouveaux messages</li><li>• Fonctions des touches d'affichage</li></ul>

<b>Affichage et signalisation des appels</b>	<b>Pendant un appel</b>	Affichage de la durée de l'appel
	<b>Nom de l'appareil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nom du combiné modifiable</li> <li>Nom de la base modifiable</li> </ul>
	<b>Sonneries</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 mélodies dans le combiné</li> <li>5 niveaux de volume + OFF + crescendo</li> <li>Sonneries individuelles pour les appels externes, internes et VIP</li> </ul>
	<b>Signal sonores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signal sonore lorsque l'utilisateur quitte la zone couverte par le système</li> <li>Signal sonore (par ex. pour confirmation et batterie faible)</li> </ul>
	<b>Mélodie d'attente</b>	Mélodie d'attente, par exemple pour une consultation
<b>Protection contre les appels indésirables</b>	<b>Blocage d'appels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blocage d'appels jusqu'à 150 numéros</li> <li>Au-delà, le dernier numéro ajouté remplace automatiquement le plus ancien numéro bloqué.</li> <li>Le blocage du numéro permet le blocage permanent et la protection contre la suppression automatique d'un numéro de téléphone.</li> </ul>
	<b>Suppression des appels anonymes</b>	Suppression de la sonnerie des appels masqués
	<b>Appels des contacts seulement</b>	Seuls les appelants connus sont mis en relation
	<b>Plages horaires d'appels</b>	Mode jour/nuit : désactivation de la sonnerie en fonction de l'horaire, sauf pour les contacts VIP identifiés.
<b>Répondeur</b>	<b>Définition</b>	Répondeur numérique intégré
	<b>Durée de l'enregistrement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 30 minutes d'enregistrement</li> <li>Durée de l'enregistrement par message : 1, 2, 3 minutes ou illimité</li> </ul>
	<b>Signalisation</b>	Affichage des nouveaux messages sur le combiné et la base
	<b>Annonces</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 annonce personnalisée enregistrable (environ 170 secondes)</li> <li>Message du répondeur prédéfini (plug-and-play)</li> <li>Date et heure de chaque appel annoncées vocalement</li> </ul>
	<b>Accès à distance</b>	Accès à distance possible (protégé par un code PIN)
	<b>Écouter le message</b>	Écoute du message entrant sur la base et le combiné
	<b>Protection contre les pannes de courant</b>	Les enregistrements sont protégés indéfiniment contre les pannes de courant.
	<b>Prise d'appel</b>	Acceptation des appels réglable : Immédiatement, après 10, 18 ou 30 secondes, automatiquement
<b>Répertoire</b>	<b>Répertoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Répertoire contenant jusqu'à 200 contacts</li> <li>Prénom, nom, 3 numéros (domicile, bureau, portable)</li> <li>Sonnerie VIP</li> <li>Anniversaire</li> </ul>
<b>Fonctions de numérotation</b>	<b>Recomposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilité de numérotation directe à partir de la liste d'appels</li> <li>Recomposition des 20 derniers numéros</li> </ul>
	<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparation d'appel (saisie du numéro avant le début de la procédure de numérotation) avec option de correction</li> <li>Prise en charge des indicatifs régionaux</li> </ul>
<b>Menu</b>	<b>Fonctionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation facile : déballez, branchez et téléphonez (les combinés sont déjà enregistrés sur la base).</li> <li>Navigation intuitive dans les menus pour un fonctionnement aisé dans plusieurs langues</li> <li>Utilisation facile grâce aux symboles colorés, aux menus textes et aux touches d'affichage.</li> </ul>
	<b>Présentation</b>	Menu principal pratique avec 6 éléments par écran

<b>Portée</b>	<b>Extérieur</b>	Jusqu'à 300 m			
	<b>Intérieur</b>	Jusqu'à 50 m			
	<b>Augmentation de la portée</b>	Augmentation de la portée possible grâce au Gigaset Repeater (non inclus, vendu séparément)			
<b>Appels manqués et listes d'appelants</b>	<b>Listes d'appelants</b>	Listes d'appels avec numéro de téléphone (CLIP/CNIP) date et heure pour tous les appels (60 entrées) pour les appels sortants, les appels entrants et les appels manqués.			
	<b>Numérotation directe</b>	Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués			
<b>Fonctionnement de plusieurs combinés</b>	<b>Appels simultanés</b>	2 appels simultanés possibles (1 externe et l'autre interne entre 2 combinés)			
	<b>Nombre de combinés</b>	Jusqu'à 6 combinés peuvent être enregistrés			
	<b>Appels internes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appels internes gratuits entre les combinés</li> <li>Appels internes vers tous les combinés ou une sélection d'entre eux</li> </ul>			
	<b>Transfert de répertoire</b>	Transfert de répertoire entre combinés			
	<b>Transmission d'appel</b>	Transmission d'appel vers un autre combiné avec la fonction numérotation/rappel			
<b>Alimentation électrique</b>	<b>Autonomie en communication</b>	Jusqu'à 17h			
	<b>Autonomie en veille</b>	Jusqu'à 320h			
	<b>Batterie</b>	2 x AAA (NiMH)			
	<b>Sauvegarde des données</b>	Paramètres date et heure enregistrés en cas de coupure de courant			
	<b>Alimentation</b>	230V par bloc secteur enfichable			
<b>ECO DECT</b>	<b>Réduction de la puissance transmise</b>	Réduction automatique de la puissance radio transmise selon la distance entre la base et le combiné			
	<b>Réduction de la consommation électrique</b>	Réduction de la consommation électrique jusqu'à 60% grâce à un bloc d'alimentation à faible consommation d'énergie			
	<b>Sans émission</b>	Aucunes émissions de radiations en mode veille, même en cas d'utilisation de plusieurs combinés, si la base et tous les combinés enregistrés sont compatibles avec le système ECO DECT.			
<b>Compatibilité</b>	<b>Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DECT, GAP</li> <li>DECT-CAT-iq 2.0 (combiné)</li> <li>DECT-CAT-iq 2.1 (combiné)</li> </ul>			
<b>Connectivité</b>	<b>Connexion casque</b>	Via une prise jack (3,5 mm)			
<b>Règlement Spécifications</b>	<b>Indice de protection</b>	IP20 (combiné)			
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Appareil</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Poids</b>
	<b>Combiné</b>	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	<b>Base</b>	46 mm	84 mm	104 mm	76 g
	<b>Combiné &amp; base</b>	170 mm	84 mm	104 mm	191 g
	<b>Base répondeur</b>	43 mm	123 mm	99 mm	158 g
	<b>Combiné &amp; base répondeur</b>	171 mm	123 mm	99 mm	273 g

<b>Contenu</b>	1x	Combiné
	1x	Base
	1x	Adaptateur secteur
	1x	Câble de connexion téléphonique
	2x	AAA batteries rechargeable
	1x	Couvercle de la batterie
	1x	Clip ceinture
	1x	Petit guide de l'utilisateur

<b>Référence</b>	<b>Couleur</b>	<b>Gencod</b>
COMFORT 550	Noir	4250366866154
COMFORT 550A	Noir	4250366866161
COMFORT 550 DUO	Noir	4250366866178
COMFORT 550A DUO	Noir	4250366866185
COMFORT 550HX	Noir	4250366865829